

Lagerregulering

Lagerregulering kaldes ved at vælge menupunktet LAGER \rightarrow LAGERREGULERING, eller klikke på favoritikonet "Lagerregulering" på Winfinans skrivebordet.

•••••	• wir	nfinans	Winfinans Demo	Demo
Regnskabs 2019	år Lager V 100 Lager	hovedbygr 🗸	Lagerregi	lering
Varenr.	Antal	Beskrivelse	Kostpris	
	0,00		0,0	o 🛃 🗙
60300	6,00	Smart stol	789,0	o 🛃 🗙
60300	-6,00	Smart stol	789.0	0 🛃 🗶
10100	5,00	Skrivebord 80 x 140 bøgelaminat	800,0	0 🛃 🗶
10100 10100	5,00	Skrivebord 80 x 140 bagelaminat Skrivebord 80 x 140 bagelaminat	800,0	0 🕹 × 0 🕹 ×
10100 10100 90130	5,00 -5,00 -6,00	Skrivebord 80 x 140 bagelaminat Skrivebord 80 x 140 bagelaminat Skabselement	800,0 800,0 800,0	0 2 × 0 2 ×

Lagerregulering anvendes til at foretage løbende justeringer på lageret. Lagerregulering er ikke beregnet til lageroptælling ved årsskiftet, men bruges hvis der arbejdes hen over årsskiftet uden en egentlig lageroptælling. Dette vil f.eks. være aktuelt hvis lageret hovedsageligt består af unika, eller af få store komponenter.

Varenr. udfyldes med hele eller en del af varenummeret, eller noget af vareteksten. Findes der kun én vare der opfylder kriteriet, tilføjes denne til kladden. Ellers flyttes markøren til vareoversigten, og ved tryk på mellemrum kan den ønskede vare vælges.

Hvis der som i nedenstående eksempel, skrives starten af et varenummer der giver flere muligheder, åbnes vareoversigten, og den ønskede vare vælges ved at tabulere ned til denne og trykke mellemrum.

Lagerknappen

Alternativt åbnes lageret ved at rykke på knappen "Lager" i bunden af skærmen.

Varen	ır. Tekst	Vare	gruppe Prisgruppe Til lager		
Items	<u>Styles</u>			Top 500	\sim
Antal	Nummer		Beskrivelse	På lager	
	10100	stk	Skrivebord 80 x 140 bøgelaminat	22,00	Þ
4	10200	stk	Skab 40 x 80 x 215 bøgelaminat	4,00	
	10900		Skriveunderlag, forskellige farver	11,00	
5	12455		Fadølsanlæg med 2 haner	-22,00	
	<u>12700</u>		Et næsten helt nyt ur	28,00	D

Dette vil hente de varer der har et angivet Antal over i kladden når der trykkes på "Til kladde".

		<u></u>	coge in shop
	9912	<u>.0</u>	Plasitkdut til bordben
	<u>9913</u>	<u>0</u>	Skrue 50 mm
Т	il kladde	Vis forslag	Tøm lager først



Indstillingen "*Tøm lager først*", bevirker at der dannes to posteringer for hver position. Den ekstra postering vil postere den beholdning der i forvejen ligger på lageret ud.

1	ltems	<u>Styles</u>			Top 500	~
A	ntal	Nummer		Beskrivelse	På lager	
		10100	stk	Skrivebord 80 x 140 bøgelaminat	22,00	
		10200	stk	Skab 40 x 80 x 215 bøgelaminat	4,00	
		10900		Skriveunderlag, forskellige farver	11,00	
27		12455		Fadølsanlæg med 2 haner	-22,00	
		12700		Et næsten helt nyt ur	28,00	
		20100	stk	Brugt spisestue egetræ fra 1937, Bord, 8 stole samt vetrineskab med plads til en masse glas	9,00	
		30100		Kaffemaskine, serienummmeret	4,00	

Denne mulighed kan bruges til at justere kostprisen på de varer der ligger på lager, eller regulere beholdning op/ned til et bestemt antal til en kendt pris med én postering.

Dette danner to linjer i kladden:

			-	agen ega	ienne i
Regnskabs 2019	år Lager V 100 Lager H	hovedbygr \vee		Top 500	~
Varenr.	Antal	Beskrivelse	Kostpris	Lager	
Varenr.	Antal 0,00	Beskrivelse	Kostpris 0,00	Lager	L X
Varenr. 12455	Antal 0,00 27,00	Beskrivelse Fadølsanlæg med 2 haner	Kostpris 0,00 52,00	Lager 100	

Den nederste linje vil først lægge de manglende 22 ind på lageret. Lageret er nu 0 både i antal og værdi.

Den øverste linje vil lægge de 27 nye ind til en ny kostpris.

Det er helt ufarligt at eksperimentere med dette, da lageret først opdateres når der trykkes på "Bogfør".

Lagerjusteringen vil arbejde med det lager der er valgt i toppen af kladden. Hvis varer skal flyttes mellem to lagre, tilvælges kolonnen "Lager".

Lagerregulering

Vælg kolonner	7	×	
Beholdning Style Batch Lager	-		

Hvis lagerkolonnen efterlades tom, arbejdes der i det valgte lager. Hvis lagerkolonnen udfyldes, påvirkes det udfyldte lager.



Denne operation foretages nemmere fra vareoversigten.

Vare	nr. Tekst s <u>Styles</u>	Varegruppe Prisgruppe Til lager 200 Råvarer ~ ~ 200 Fjernlager ~	Гор 500	3
Antal	Nummer	Beskrivelse	På lager	
	90100	Bordplade 80 x 140 bøgelaminat	0,00	
5	90110	Bordben forskellige	0,00	
	90130	Skabselement	0,00	
3	91100	Monteringssæt til bordben	0,00	
	99110	Låge til skab	0,00	
7	99120	Plasitkdut til bordben	0,00	
	99130	Skrue 50 mm	0,00	
	<u>99131</u>	Møtrik	0,00	
	99140	Monteringsbeslag bordben	0,00	

Jeg ønsker her at flytte de valgte varer til "Fjernlager".

Når jeg trykker "Til kladde" opretter den disse linjer:

Regnskabs 2019	år Lager ∨ 100 Lager	hovedbygr 🗸		Top 500
Varenr.	Antal	Beskrivelse	Kostpris	Lager
	0,00		0,00	
99120	7,00	Plasitkdut til bordben	0,00	200
99120	-7,00	Plasitkdut til bordben	0,00	
91100	3,00	Monteringssæt til bordben	0,00	200
91100	-3,00	Monteringssæt til bordben	0,00	
90110	5,00	Bordben forskellige	0,00	200
90110	-5,00	Bordben forskellige	0,00	

Knappen "Vis forslag" udfylder antalskolonnen med indkøbsforslag.

7100	<u>10</u>	Stk	Bilradio, heftig sag
7875	10	stk	Walkie
Til kladde	Vis forslag	Tøm l	lager først

Hvis indkøb ikke anvendes, kan indkøbte varer lægges på lager som tilgang. Det forslag der vises, er identisk med det der dannes under menupunktet LAGER -> PÅ LAGER/ORDRE. Under dette punkt kan de beregnede antal kontrolleres.



Når varerne er indtastet/valgt, kan resultatet af bevægelserne ses med "Simulering".

			2	0.
Varenr. III lader	varenr.	 ~		

Varenr.	Beskrivelse	På lager	Justering	Nyt antal	På lager	Justering	Nyt beløb	Style	
10100	Skrivebord 80 x 140 bøgelaminat	36,00	120,00	156,00	253.908,42	96.000,00	349.908,42		
10200	Skab 40 x 80 x 215 bøgelaminat	40,00	100,00	140,00	14.079,08	195.001,00	209.080,08		
40100	Maling med punktafgift	5,00	100,00	105,00	2.070,00	18.400,00	20.470,00		
60200	Balloner	0,00	400,00	400,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
70120	Påhængsmotor	10,00	90,00	100,00	21.509,93	40.498,20	62.008,13		

Bevægelsen vises i antal og beløb. Hvis der flyttes varer mellem lagre, kan bevægelsen vises pr. lager.

Lageret opdateres ved tryk på "Bogfør".

Regnskabsår		Lager	
2019	\sim	100 Lager hovedbygr	\sim

En lagerjustering foretages i et valgt regnskabsår, og foretages på et bestemt lager, med mindre andet er udfyldt i lagerkolonnen. Justeringer foretages som hovedregel på dagsdato. Hvis ikke, skal man være opmærksom på, at det påvirker den rækkefølge som varer forbruges på ved lagerafgang (FIFO/LIFO).

×								
			te	No		Formål		
				~	ering	Lagerregule	017	26-01-2
								(.
<u> </u>	Bevægelse Ny saldo	Saldo	Konto kredit	Konto debet		skrivelse	perBesk	Varegrup
91.170,84	11.850,00 191	179.320,84	2420	6520		ducerede varer	Prod	110
								:
								l

Bevægelserne vises her i forhold til de konti i regnskabet der involveres. Når der trykkes "*Bogfør*" opdateres lageret.

Bogførte lagerreguleringer kan findes under knappen "Journaler"





Opsætning

En lagerregulering skal have et formål. Hvert formål kan konteres forskelligt. Dette kan f.eks. være spild, kasserede varer, bortkomne varer m.m.

Det gøres ved at klikke på knappen for indstillinger nederst til venstre og vælge menupunktet LAGER -> VAREGRUPPER og vælge fanebladet Justeringsformål.

Hvis købsmodulet ikke benyttes, men varerne derimod reguleres på lageret som beskrevet tidligere, er det en god ide at oprette et justeringsformål til dette, så købet kan adskilles fra andre justeringer af hensyn til afstemning af varekøbet.

Varegrupper



På fanebladet Justering bestemmes de konti lagerreguleringen foregår på. Hvis der er flere formål med samme kontering, skrives disse i de 2 felter over listen. De formål der ikke har deres egen kontering, anvender denne.

Varegrupper	100 - Købte varer	×	Û 🛃 🗍
Generelt Undtage	elser Justering Justeringsfo	rmål Production Kopier gruppe	
Justering status	6520		
Justering drift	2420		
- Formål		Justering status Justering drift 🔷	
Lag Lagerregul	ering		

Varegrupper